

Блок питания Ippon E120 автоматический 120W
18.5V-20V 11-connectors 6.0A от бытовой электросети
LED индикатор (id 654529)



Основные характеристики

Тип	Блок питания
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от замыкания и перегрузки	ДА
Наличие индикации	LED индикатор
Описание	Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков основных производителей. Автоматический выбор выходного напряжения, с помощью подключения необходимого переходника. Защита от перегрузки и перегрева.
Напряжение	19.5 В

Назначение

Совместимость	Универсальный (M1-M8)
Подходит для ACER	ДА
Подходит для FUJITSU	ДА
Подходит для HP	ДА
Подходит для LENOVO	ДА
Подходит для SAMSUNG	ДА
Подходит для SONY	ДА
Подходит для TOSHIBA	ДА
Вход	
Входное напряжение	110-220В
Выход	
Выходное напряжение	18.5-20В
Выходная мощность	120 Вт
Выходная сила тока	6.0 А
Тип переключателя выходного напряжения	автоматический
Разъемы, интерфейсы	
Штекер 1	диаметр: 4.8/1.7 мм, 18.5v, 5.95A
Штекер 2	диаметр: 5.5/2.5 мм, 19v, 5.8A
Штекер 3	диаметр: 5.0/3.0 мм, 19v, 5.8A
Штекер 4	диаметр: 5.5/1.7 мм, 19v, 5.8A
Штекер 5	диаметр: 6.5/4.4 мм, 19.5v, 5.65A
Штекер 6	диаметр: 7.4/5.0 мм, 18.5v, 5.95A
Штекер 7	диаметр: 7.9/5.4 мм, 20v, 5.5A
Штекер 8	диаметр: 4.5/3.0 мм, 19.5v, 5.65A
Штекер 9	Flat Pin, 20v, 5.5A
Штекер 10	диаметр: 4.0/1.7 мм, 19.5v, 5.65A

Штекер 11	диаметр: 4.0/1.35 мм, 19v, 5.8A
Количество сменных штекеров	11
Питание	
Тип электропитания	от бытовой электросети
Длина кабеля	1.145 м
Частота электросети	50 - 60 Гц
Стандартный кабель питания в комплекте	ДА
Корпус	
Цвет	черный
Материал корпуса	пластик